

「E3

FLASHER」でダウングレードしてから、Jailbreak2やCobraUSB等のドングルをうまく使えてきました。再び久しぶりの0FW3.55 にダウングレードして、Jailbreak2 3.55とか Cobra USB 3.55とかKmeaw3.55など、全てインストール 可能になります。

そして、[E3 Flasher](#) は0FW4.41から初期FW3.55以下までにダウングレードしたのPS3を問題なくダウングレードで来ます。

今回、e3 flasher ドングルの取り付け方法の解説をします。

E3 Flasherの取り付け：

1) 必要な工具：

プラスドライバー(1番)

トルクスドライバー(FAT T10H / スリム T8H) 等

注意：トルクスドライバーが無ければ精密ドライバーセットのマイナスドライバー(幅1.5mm～2.5mmぐらい)で代用できる

2) ネジ類は、小分けされた入れ物に入れとけば分かり易い。

3) ホコリ等綺麗に取り除く。

4) コネクタ付きの配線ケーブルを取り外す時は、線だけ外れる危険がある為、なるべくコネクタの部分をつまみ取らず

5) BDドライブの薄いフラットケーブルを固定するためのラッチが基盤についているのを必ず忘れじゃない。

6) クリップが付いたペラペラのソフトボード(フレキシブルケーブル)を折り曲げて設置するモデルがほとんどなので固定用にテープが役に立つ

*テープは剥がしやすく跡が残りにくいマスキングテープがオススメ

7) ソフトボードの折り曲げ箇所は、弧を描くようにし、きつく折り曲げない事

8) PS3基盤側のクリップに硬めなスポンジ等を貼り付けると、読み書きエラー回避に効果的

*Flashの金属接点に、接点復活剤やアルコールを綿棒などに付着させて酸化膜などの汚れを除去すると尚良くなる

9) E3ボードどカバーボードの接続も甘い。LEDが部分的に消えてたらダメなので、何度か抜き差しして全点灯を確認

10) CECH-4000でソフトボードとE3ボード取り付けの際、金属シールドが邪魔になって取り付け辛い

以上の[E3 Flasher](#) メッセージを無視して、直接電源を切る

ここまでダウングレードの準備は完了、後はダウングレードドングルでダウングレードすることです。方法は普通と同じですが、CFW3.55のほうはE3専用のファームウェアであることご注意下さい。別のCFW3.55を導入すればBANされう可能性が超高いですので、それをご遠慮してください。

ステップ2 : 3.55 にダウングレード

Cをダウンロードして解凍した後出てきたファイルはSTEP1 とSTEP2 のフォルダがあります。まず、STEP1フォルダにあるLv2diag.selfとPS3UPDAT.PUPをUSBデバイスのルートにコピーします。

注意：ルートにはLv2diag.selfとPS3UPDAT.PUPしかありません。

PS3の電源を完全に切った後、電源を入れます。全てのUSBデバイスを抜いたまま、下記の写真のようにダウングレード dongle をディスク側のUSBスロットに差し込みます。

パワーオフして、素早くイジェクトボタンを押しましょう。順調なら四つ”Bee”の音が聞こえます。その後、スクリーンはブラックになって、10秒ほど後自動的にパワーオフします。

次は、dongle を抜いて、USBデバイスを同じのUSBスロットに差し込みます。そして、パワーオンします。同じのブラックスクリーンは正常ですので、安心しておまください。何分後PS3が自動的にパワーオフします。

この時、パワーオンすれば、PS3がFW3.55で、ただしメーカーモードであるのことは見えます。後は、メーカーモードを終了して普通モードに入ることです。

PS3パワーオフ、USBデバイスを抜いて、PCに接続、全てのファイルを削除します。

STEP2フォルダにある Lv2diag.selfというファイルをルートにコピーします。

USBデバイスをPS3に挿し込んで、PS3パワーオン、またブラックスクリーン、半分くらい後自動パワーオフ。

CFW3.55に入る

もう一度パワーオンして、CFW3.55 に入ります。ここまで、全部のダウングレード手順は完了です。

念のために、もう一度ファームウェアをバックアップしましょう。

注意：

このCFW3.55は3.70 に装い済み

BANされることを防ぐため、他のCFW3.55に導入することをご遠慮してください！
高いの公式FWにアップグレード可能

以上のダウングレード方法は、エヌディーショップにより整理したので、無断轉載をご遠慮してください。