

皆様ご存知の通り、e3

flasherはPS3改造：PS30FW4.46を3.55にダウングレード可能なツール。

ですが、e3 flasherのアップデート方法が知道吗??

一緒に操作して下さい。まず、E3 Flasherを手に入購入して下さい。

[E3 Flasher](#) のアップデート必要ファイル：

「Samsung Update: Multi Consoles」がオススメ

PS3内部のNOR FlashにはSpansion社・Macronix社・Samsung社のどれかが入っていますが、

セクタサイズを最小単位にすることによって読み書きエラーを軽減させる為だと思われます。

Spansion社・Macronix社は128kbセクタ(128×128kb=16MB)

Samsung社は4kbセクタ(4096×4kb = 16MB)

Samsung Update: Multi Consoles

NAME:update.bin

SIZE:56,320 Bytes

CRC32:AA1267D1

MD5:8D1A10F45049B5DC1223D6008ED238DD

SHA1:5BF9E35F52D378D5D38BACC53F28790A72AF1DD2

その他のアップデートファイル

2012.01.05 update.rar

更新内容：「fast dual boot(要ハンダ付け)」の機能追加

2011.11.22 upgrade.rar

更新内容：Flashのバックアップ作業の際、自動的に3回ダンプを行う。

MicroSDカードに「bkpps30.bin」「bkpps31.bin」「bkpps32.bin」と作成されるので「BwE NOR Validator」でエラーの出なかったものを選びたい。

作者： ndsplay

2013年 11月 13日(水曜日) 15:48 -

---

アップデートの操作手順：

E3 FLASHERは2通りのアップデート方法があります。

どちらも、スイッチの設定は下表の通り。

方法1：USBポートでアップデート

正しく設定してから、E3 FlasherのUSBポートからPCに接続してPS3を起動すると、

PCには新しく「KernelBoot」というドライブが出てくる。（出ない場合は、リセットボタンを押す）

アップデートファイルをこのドライブにコピーした後、進捗バーと呼ばれる8つのLEDが全部点灯したらアップデート成功。

方法2：MicroSDカードでアップデート

アップデートファイルをMicroSDカードにコピーし、MicroSDカードをE3 Flasherに取り付ける。

PS3を起動するとE3

Flasherが自動的にアップデートされる。進捗バーのLEDが全部点灯したらアップデート成功。

どちらの方法でも、アップデートが成功したらアップデートファイルは自動消去されます。