

R4i gold 3DSで3DS4.5.0-10に改造できない？

最新カーネルをMSDカードのルートに入れ直しても駄目だ！

「このカード、偽物だ！」って言う前に下記の修復方法をやってみてみましょうか。

修復方法

必要な物：

- 1 不良R4i gold 3DSマジコンカード
- 2 他のマジコン（ここで修復マジコンと呼ばれる）
- 3 MSDカード一枚
- 4 NDS/NDSL本体一台

操作手順：

1

ダウンロード：以下のファイルをダウンロードして、解凍してMSDカードのルートに移動します。

●修復マジコンの専用カーネル（例：ACE 3DS PLUSを修復マジコンとする場合、ACE3DS PLUSの専用カーネルをダウンロードする）

- R4i gold 3DSの専用マジコン
- R4i gold 3DS改造パッチ

2 MSDカードを修復マジコンに押し、修復マジコンでDSL本体を起動します

3 [マジコン](#) 画面に入り、「R4iGold_3DS43_Patch_NDSi.nds」を選択します

4 アップデート画面が出ると、修復マジコンを本体から抜け出し、不良R4i gold 3DSマジコンを押します（MSDカードも不良R4i gold 3DSマジコンカードに押しますよ）注意点ですよ

5アップデート画面指示のように、「A」ボタンを押して、修復始めます

6 「SUCCESS」のアイコンが出たら、修復が完成。

以上。