

R4I GOLD 3DS はいつも超人気ですね！本日、R4I GOLD 3DS改造方法を詳しく紹介させていただきます。

必要物：

- R4I GOLD 3DS[マジコン](#)、DS/DSL/DSI/DSILL (1.45以下) /3DS/3DSLL本体、メモリカード

注意：

※PCBのモデルの中で、「C」のモデルだけでき

※アイコン「Deep Labyrinth Digital Bros」と「Kirby:Squeak Squad Demo

Version」だけ対応可能

「当然です、その前で、R4I GOLD 3DSの最新カーネルを導入してください。」

1.R4I GOLD 3DS専用パッチをダウンロードした後、解凍します

2.パッチのファイルとカーネルはメモリカードにコピーします

DS/DSLの場合は「R4iGold_3DS45_NDSi145_Patch_NDSL.nds」を利用してください

DSI/DSILLの場合は「R4iGold_3DS45_NDSi145_Patch_NDSi.nds」を利用してください

3.メモリカードはマジコンに挿してDS本体でマジコンを起動します

4.改造画面が出ると、「A」ボタンを押すと、改造開始

DS/DSLで改造すれば、改造画面が出たら、一度マジコンを抜けて再度挿すと改造可能になる

5.「SUCCESS」のメッセージが出たら、電源OFF、改造完了